


Transformatorisches 5 stufen Steuergerät für spannungssteuerbare 1 phasen Motoren / Ventilatoren



Art.-Nr. 46.001

R-E-0.5 E 0.5 Amp. UP 230V 50Hz

Fert.-Nr. NP606488/G
 Bemessungsstrom 0.5 A
 Gewicht 765 gramm

Art.-Nr. 46.002

R-E-1 E 1 Amp. UP 230V 50Hz

Fert.-Nr. NP607689
 Bemessungsstrom 1 A
 Gewicht 895 gramm

Die Einstellung der 5-Stufen erfolgt manuell über die beiden Drucktaster

Die Stufen werden mittels LEDs angezeigt

Bei Netzausfall ist eine manuelle Wiedereinschaltung erforderlich

Ohne Entstehung von Elektromagnetischen Motorengeräuschen

Herstellernachweis



Made in Switzerland

Anwendung :

Cheminée-Kaminventilatoren, Lüftungs-Klimatechnik

Technische Daten	R-E-0.5 E 0.5 Amp. UP 230V 50Hz	R-E-0.5 E 1 Amp. UP 230V 50Hz
Listenpreis bzw. Richtpreis	CHF 239	CHF 286
Netzspannung	1 ~ 230 V (-10 % / +10 %) 50/60 Hz	
Bemessungsstrom	0,5 Amp.	1 Amp.
Ausgangsspannung	100 V - 130 V - 160 V - 190 V - 230 V	
Interne Sicherung	T 500mA	T 1 Amp.
Max. Verlustleistung	ca. 15 W	
Verlustleistung im Standby Betrieb Gerät am Netz keine Stufe eingestellt	ca. 0.05 W	
Max. Vorsicherung	16 A	
Max. zulässige Umgebungstemperatur	35 °C	
Störaussendung gemäss	EN 61000-6-3	
Störfestigkeit gemäss	EN 61000-6-2	
Einbau in 2 er Kombi - UP Dose	im Lieferumfang	
Frontplatte aus Durolon	UV Licht beständig	
Schutzart in eingebautem Zustand	IP30	

Ersatz zu:

A.Widmer AG (AWAG) TR 05 05A-220V-50Hz	TR 1 1.0A-220V-50Hz
Ziehl-EBM AG TRE 05 UP	TRE 1 UP
Ziehl-Abegg R-E-0.5E	R-E-1E
Frei Cheminée R-E-0.5E	R-E-1E

