


**Transformatorisches 5 stufen Steuergerät für spannungssteuerbare 1 phasen Motoren / Ventilatoren**



**Art.-Nr. 46.001**  
**R-E-0.5 E 0.5 Amp. UP 230V 50Hz**  
 Fert.-Nr. NP606488/G  
 Bemessungsstrom 0.5 A  
 Gewicht 765 gramm

**Art.-Nr. 46.002**  
**R-E-1 E 1 Amp. UP 230V 50Hz**  
 Fert.-Nr. NP607689  
 Bemessungsstrom 1 A  
 Gewicht 895 gramm

Die Einstellung der 5-Stufen erfolgt manuell über die beiden Drucktaster  
 Die Stufen werden mittels LEDs angezeigt  
 Bei Netzausfall ist eine manuelle Wiedereinschaltung erforderlich  
**Ohne Entstehung von Elektromagnetischen Motorengeräuschen**

**Herstellernachweis** **Made in Switzerland**

**Anwendung :** Cheminée-Kaminventilatoren, Lüftungs-Klimatechnik

<b>Technische Daten</b>	R-E-0.5 E 0.5 Amp. UP 230V 50Hz	R-E-0.5 E 1 Amp. UP 230V 50Hz
Netzspannung	1 ~ 230 V ( -10 % / +10 % ) 50/60 Hz	
Bemessungsstrom	0,5 Amp.	1 Amp.
Ausgangsspannung	100 V - 130 V - 160 V - 190 V - 230 V	
Interne Sicherung	T 500mA	T 1 Amp.
Max. Verlustleistung	ca. 15 W	
Verlustleistung im Standby Betrieb Gerät am Netz keine Stufe eingestellt	ca. 0.05 W	
Max. Vorsicherung	16 A	
Max. zulässige Umgebungstemperatur	35 °C	
Störaussendung gemäss	EN 61000-6-3	
Störfestigkeit gemäss	EN 61000-6-2	
Einbau in 2 er Kombi - UP Dose	im Lieferumfang	
Frontplatte aus Durolon	UV Licht beständig Edizio - Due - Design	
Schutzart in eingebautem Zustand	IP30	



<b>Ersatz zu:</b>		
A.Widmer AG ( AWAG )	TR 05 05A-220V-50Hz	TR 1 1.0A-220V-50Hz
Ziehl-EBM AG	TRE 05 UP	TRE 1 UP
Ziehl-Abegg	R-E-0.5E	R-E-1E
Frei Cheminée	R-E-0.5E	R-E-1E